

Specyfikacja:

Długość paska: **271 mm** (w tym tarcza zegarka)

Szerokość paska: **22mm**

Waga: **60g**

Bateria: **360 mAh**

Ekran: **1,3 cala**

Bluetooth: **3,0 i 4,0**

Poziom wodoodporności: **IP67**.

Tylko do codziennego użytkowania. Można go nosić podczas prania ręcznego lub w deszczowy dzień. Nie można go nosić podczas pływania, brania prysznic, mycia samochodu czy nurkowania).



INSTRUKCJA OBSŁUGI

SMARTWATCH ZAXER ZM7



Dziękujemy za wybranie naszego inteligentnego zegarka. Możesz przeczytać tę instrukcję i dokładnie zrozumieć zasady użytkowania i obsługi sprzętu. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

Wstępne ustawienia

Pobierz i zainstaluj aplikację SMARTTIME, aby zegarek mógł synchronizować dane z aplikacją. Możesz wyznaczać cele i analizować dane historyczne.

Łączenie zegarka z telefonem

SMART TIME APP jest kompatybilny z systemem IOS 8.0 oraz Android 4.4 i nowszymi.

1. Włącz Bluetooth na zegarku i telefonie.
2. Pobierz aplikację SMART TIME .
3. Po zainstalowaniu aplikacji wejdź na stronę główną.
4. Kliknij App → Dodaj nowe urządzenie → Wybierz M7/M7s.
5. Wybierz nazwę M7/M7s z listy i potwierdź parowanie.

Jeśli zobaczysz w lewym górnym rogu zegarka niebieską ikonę to znaczy, że masz połączenie z Bluetooth 4.0.

Porady:

W przypadku użytkowników Iphone'a połącz z Bluetooth najpierw Twój telefon. Otwórz Bluetooth za zegarku → Szukaj nowe urządzenie → Wybierz nazwę urządzenie.

W przypadku użytkowników Androida żądanie parowania urządzenia nastąpi automatycznie.

Ikona w lewym górnym rogu zmieni kolor na niebieski co będzie oznaczać że parowanie nastąpiło pomyślnie.

Instrukcja ładowania

Obróć urządzenie i podłącz styki do ładowania. Po około 6 sekundach zobaczysz ikonę ładowania na zegarku. Pełne ładowanie zajmuje około 2 godziny. Zobaczysz ikonę bateria naładowana na ekranie zegarka.

Funkcje

Na stronie głównej zegarka przesun w lewo lub w prawo aby wyświetlić różne tarcze zegarka, kliknij OK i wybierz.

Tryb sportowy

Przesun stronę główna zegarka w prawo aby przejść do trybu sportowego lub możesz wejść do niego z menu głównego.

M7/M7s wspiera różne rodzaje trybów sportowych np. bieganie, jazda na rowerze, wspinaczka itp.

Tętno

Przesunięciem w dół strony głównej możesz przejść do pomiaru tętna lub możesz wejść z menu głównego → Zdrowie → Tętno.

Ciśnienie krwi

Aby zmierzyć ciśnienie krwi wejdź z menu głównego → Zdrowie → Ciśnienie krwi.

Założ zegarek we właściwy sposób i zmierz swoje ciśnienie.

Krokomierz

Możesz zmierzyć krok, tętno, kalorie odległość bieżącego dnia.

Tryb ćwiczeń

Kliknij Tryb ćwiczeń w menu.

Wykonywanie połączeń

M7 Obsługuje połączenia Bluetooth M7s obsługuje połączenia SIM oraz Bluetooth. Użytkownik może dzwonić, odbierać i odrzucać połączenia bezpośrednio na zegarku.

Uwaga: Jeśli Twój zegarek obsługuje kartę SIM włóż kartę zgodnie z ilustracją (Zegarek obsługuje karty Nano SIM).

Powiadomienia

Lewa strona menu wybierania przenosi do menu powiadomień. Możesz wyświetlić wiadomość wysłaną na telefon komórkowy i powiadomienia z aplikacji.

Kontrola muzyki

Przesun menu zegarka aby wejść do sterowania muzyką. Możesz odtwarzać muzykę na zegarku.

Monitor snu

Zegarek śledzi Twój sen po synchronizacji z telefonem możesz sprawdzać swoje dane dotyczące snu na aplikacji mobilnej.

Zdalne zdjęcia

Funkcja umożliwia zdalne sterowanie aparatem i robienie zdjęć.

Siedzący tryb życia

Zbyt długie siedzenie nie jest dobre dla Twojego zdrowia. Możesz ustawić przedział czasu na zegarku lub w aplikacji aby przypomnieć Ci o ruchu.

Budzik

Możesz ustawić alarm na zegarku lub w aplikacji (max 8 alarmów).

Znajdź telefon/zegarek

-Gdy klikniesz „Znajdź telefon na zegarku” usłyszysz dźwięk telefonu.

- Gdy klikniesz „Znajdź urządzenie” usłyszysz dzwonek zegarka.

Gesty:

- 1) Przesun aby wyłączyć alarm.
- 2) Gest budzenia.
- 3) Potrząśnij aby przejść do menu głównego.
- 4) Potrząśnij aby odebrać połączenie.

Narzędzia:

- Minutnik
- Stoper
- Kalkulator

Praktyczne funkcje:

- Ciśnienie
- Wysokość
- Kompas
- Pogoda
- Kalendarz

Tryb niskiego poboru mocy:

- 1) Zegarek automatycznie przejdzie w tryb niskiego poboru mocy gdy poziom baterii spadnie poniżej 10%
- 2) Możesz ręcznie przejść w tryb niskiego poboru mocy. W tym trybie jest wyłączona funkcja bluetooth i tylko czas, wyświetlacz, kroki i monitoring snu są obsługiwane.